

Устройства защитного отключения (УЗО) PF4

- Выбор номинального тока утечки:
30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования
- 300 мА для защиты имущества от пожара при возникновении токов утечки
- Устойчивые к нежелательному отключению, которое вызывают электронные стартеры люминесцентных ламп (максимально до 20 ламп в цепи)
- Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "T" (необходимо производить не реже раза в месяц)

- Условная устойчивость к короткому замыканию 4.5 кА
- Возможность использования соединительной шины
- Возможность опломбирования в любом положении
- 4-х полюсное устройство может быть подключено как 2-х полюсное
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение присоединяемых проводов 1,5 - 35 мм²

Устойчивые к импульльному току 250 А

wa_sg 15904_4



- Тип АС - чувствительность к переменному току утечки
- Без задержки отключения - устойчивые к импульльному току 250 А



Номинальный ток $I_n/I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
------------------------------------	---------------------	----------------	----------------

2-х полюсные

25/0,03 A	PF4-25/2/003	293167	1/60
40/0,03 A	PF4-40/2/003	293169	1/60
63/0,03 A	PF4-63/2/003	293171	1/60
25/0,3 A	PF4-25/2/03	293168	1/60
40/0,3 A	PF4-40/2/03	293170	1/60
63/0,3 A	PF4-63/2/03	293172	1/60

wa_sg 15804_4



4-х полюсные

25/0,03 A	PF4-25/4/003	293173	1/30
40/0,03 A	PF4-40/4/003	293175	1/30
63/0,03 A	PF4-63/4/003	293177	1/30
25/0,3 A	PF4-25/4/03	293174	1/30
40/0,3 A	PF4-40/4/03	293176	1/30
63/0,3 A	PF4-63/4/03	293178	1/30