

## Инструмент для обжима контактов

- Храповый механизм обеспечивает точность обжима
- Возможность раскрытия в случае ошибки

## HTG174/HTX138/HTX188



Для коаксиальных разъемов, таких как вилки BNC, TNC и N

- **HTX 138**


Для разъемов на коаксиальном кабеле Twinax

## HTG 58/HTG 59/HTG 58/59



Для коаксиальных разъемов, таких как вилки BNC и TNC

- С кабелями RG 58, RG 59, RG 62, RG 71,...



- A = Размер под ключ  
 B = Ширина обжима  
 C = Внешний диаметр гильзы коаксиального разъема  
 D = Диаметр контакта по центру



## Технические данные

Описание контакта	
Тип контакта	
Станция 1: A/B	мм
Станция 2: A / B	мм
Станция 3: A/B	мм
C	мм
D	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

## Данные для заказа

Версия
Примечание

HTG 174	HTX 138	HTX 188
Коаксиальный разъем	Коаксиальный разъем	Коаксиальный разъем
4,52/10	8,24/10	3,25/10
1,72/2,3	1,72/2,3	1,72/2,3
5,4	9,5	3,8
2	2	2
200	200	200
420	420	420

Тип	Кол-во	№ для заказа
HTG 174	1	9012410000
HTX 138	1	9012400000
HTX 188	1	9011990000

HTG 58	HTG 58/59	HTG 59
Коаксиальный разъем	Коаксиальный разъем	Коаксиальный разъем
5,4/10	5,4/10	6,48/10
1,72/2,3	6,48/10	1,72/2,3
	1,72/2,3	
6,2	6,2	7,5
2	2	2
200	200	200
420	420	420

Тип	Кол-во	№ для заказа
HTG 58	1	9012000000
HTG 58/59	1	9012020000
HTG 59	1	9012010000